

XORO HMT 425 Basic (SAT100375)

Wecker mit Internet Radio, Podcast, USB, Farb-Display, 2x2W Stereo Lautsprecher



- Empfängt mehr als 30.000 Internet-Radiosender
- Klangstarke Lautsprecher
- Ausgangsleistung: 2 x 2 Watt (RMS 10% THD)
- 8 verschiedene Schlafklänge
- Senderverwaltung
- Anzeige von ID3 Tags bei Wiedergabe von MP3 Titeln
- Unterstützte Formate: WMA, MP3, AAC, AAC+, FLAC, WAV
- Integrierte USB-Ladestation für Smartphone, eBook-Reader u.v.m.: 5 V / 500 mA
- Großes, vollgrafisches Farb-TFT-Display mit 7,1 cm / 2,8" und dimmbarer Beleuchtung
- WiFi-kompatibel: WLAN IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
- Verschlüsselung: unterstützt WEP, WPA, WPA2 und WPS
- Einfache Bedienung über 9 Tasten

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	DC 5V/2A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	Max.: 10W Standby: unter 0.7W
Abmessung:	220 x 89 x 98 mm
Gewicht:	740 g

Bildschirm

Display-Typ:	2.8 Zoll farbiges vollgrafisches TFT-Display
--------------	--

Anschlüsse

Daten:	1 x USB Anschluss
Audio:	1 x Kopfhörerausgang

Lautsprecher

Leistung:	2 x 2 Watt
-----------	------------

Netzwerkanschlüsse

WLAN:	WiFi IEEE 802.11 b/g /n Frequenzband 2.4GHz (2412-2462MHz) max. Sendeleistung unter 20dBm
-------	---

Dateiformate

Audio:	MP3, FLAC
--------	-----------

Speicher

Internet Radio:	250 Speicherplätze
-----------------	--------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0° - 40° C
Feuchtigkeit:	unter 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	300 x 135 x 130 mm
Gewicht OVP:	900 g
Exportkartonmaße:	540 x 320 x 290 mm
Exportkartongewicht:	8,5 Kg
Verpackungseinheit:	8 Stk.
EAN:	4260427616048
Artikelnummer:	SAT100375

Lieferumfang

enthalten sind:	XORO HMT 425 Basic Netzteil Bedienungsanleitung
-----------------	---