

## Akku-Astsäge

# DUC101RF01

18V • 10 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte

Neue werkzeuglose Kettenspannung: Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich. Der bewegliche Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Vibrationswerte, Holz schneiden	4,6 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	320 W
Tank Kettenöl	0,055 L
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettenteilung	0,325 "
Schienenutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	26
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktgewicht	1,1 kg
Gewicht inkl. Akku	1,6 - 2,0 kg

**EAN 0088381775243**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit Motorbremse
- Automatische Kettenschmierung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Softgriff für mehr Komfort und Kontrolle



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**1910V6-4**

Sägekette 80TXL 10cm



**1910W0-3**

Sägeschiene 80TXL 10cm



**199897-3**

Sägekettenöl 100 ml



**413M40-1**

Sägekettenschutz



**D-70948**

Feilenhalter mit Rundfeile



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**DC18RC**

Schnellladegerät DC18RC



**BL1830B**

Akku BL1830B



## Optionales Zubehör

**1910U0-9**

Sägekettenöl Biotop



**1910V6-4**

Sägekette 80TXL 10cm



**1910W0-3**

Sägeschiene 80TXL 10cm



**198457-8**

Feilenhalter mit Feile Ø 4,0 mm



**413M40-1**

Sägekettenschutz



**D-70948**

Feilenhalter mit Rundfeile



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

