



A-S201



HiFi beginnt mit Yamaha. Yamahas Begeisterung für Musik geht mehr als ein Jahrhundert in die Vergangenheit, als wir unser erstes Instrument in 1887 bauten. Heute sind wir einer der weltweit führenden Hersteller von Musikinstrumenten und sind in jegliche Art der Musik involviert. Wir produzieren professionelles Aufnahme-Equipment, wir füllen Konzerthallen und unterstützen Künstler bei der Organisation und dem perfekten Klang. Dieses Wissen und diese Erfahrung helfen unserer Produktion von Audiokomponenten und Instrumenten. Wir stellten unser ersten HiFi (High Fidelity) Plattenspieler 1954 vor und waren damit das erste Unternehmen, das den Begriff "HiFi" nutzte. Danach waren wir einer der ersten, die eine Massenproduktion mit hochwertigem Audio Equipment startete und brachten viele legendäre Komponenten auf den Markt. Wir hoffen, Sie genießen die wahre HiFi Erfahrung mit dem Yamaha Natural Sound.

Powered by music

Hochwertiger Klang und anspruchsvolles Design basierend auf Yamahas umfangreicher Erfahrung. Ein HiFi Verstärker, um exzellenten Sound zu genießen.



- Exzellenter Stereoklang von Yamaha – ein Ergebnis langjähriger Tradition, Erfahrung und technologischer Expertise.
- Pure Direct-Schaltung für kurze und direkte Signalwege
- Klares und durchdachtes Design
- Phono-MM-Eingang zur Wiedergabe von Schallplatten
- Lautsprecherterminal mit Schraubanschlüssen
- Lautsprecher A/B Schaltung
- Fernbedienung in schlichtem Design
- Kopfhörerausgang

Spezifikationen
[AUDIOTEIL]

Max Ausgangsleistung	(4 Ohm, 1 kHz, 0.7 % THD, für Europa)	140 W + 140 W
Max Ausgangsleistung	(8 Ohm, 40 Hz–20 kHz, 0.2% THD)	100 W + 100 W
Maximum Power (JEITA)	(8 Ohm, 1 kHz, 10% THD)	140 W + 140 W
Hohe dynamische Ausgangsleistung (8/6/4/2 Ohm)		125 W/150 W/165 W/180 W
Eingangsempfindlichkeit CD		500 mV / 47 k-Ohm
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz Phono MM		10.0 mV / 47 k-Ohm
Frequenzgang	CD, etc. (20 Hz–20 kHz / 10 Hz–100 kHz)	0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB
Klirrranteil	CD, etc. bis Speaker Out	0.2% (50 W / 8 Ohm)
	(20 Hz–20 kHz) Phono MM to Rec Out	0.025% (2 V)
Signal Rauschabstand (IHF-A Network)	CD, etc. (500 mV, Input Shorted)	100 dB
	Phono MM (10 mV, Input Shorted)	75 dB

[ALLGEMEIN]

Standby Power Consumption	0.5 W
Abmessungen B x H x T)	435 x 141 x 333 mm
Gewicht	6.7 kg



Exzellenter Stereoklang von Yamaha – ein Ergebnis langjähriger Tradition, Erfahrung und technologischer Expertise

Bei der Konzeption des A-S201 hat sich Yamaha diese umfangreiche Expertise zunutze gemacht. Im Zentrum stand die „Natural Sound“-Philosophie, deren Ziel die möglichst originalgetreue Reproduktion von Musik darstellt. Dank der akribischen Arbeit der Yamaha-Ingenieure, angefangen bei der Entwicklung der Schaltkreise bis hin zur Klangerzeugung, zeichnet sich der Verstärker trotz der Positionierung als Einstiegsmodell durch eine hervorragende Klangqualität aus.

Pure-Direct-Modus für unverfälschten, reinen Klang

Wird der Pure Direct-Modus aktiviert, umgeht das Signal die Schaltkreise für Bass- und Höhensteuerung, Balance und Verstärkerpuffer. Das verbessert die Klangqualität, ohne die maximale Ausgangsleistung zu beeinträchtigen. Die Verkürzung des Signalwegs steigert die akustische Reinheit und ermöglicht die Reproduktion selbst feinsten musikalischer Nuancen.



Phono-Eingang zum Anschluss eines Plattenspielers und Lautsprecherterminal mit Lautsprecheranschlüssen

Der A-S201 verfügt über einen Phono-Eingang zum Anschluss eines Plattenspielers. Mit insgesamt fünf Audioeingängen kann er im Zentrum einer HiFi-Anlage stehen. Seine großen Schraubanschlüsse für die Boxen garantieren eine sichere Verbindung auch für dicke Kabel.



100 W je Kanal Ausgangsleistung und hochwertige Signalverarbeitung

Der A-S201 setzt sich mit einer Kraft von 100 Watt je Kanal nicht nur leistungsmäßig an die Spitze seiner Klasse, sondern dank seiner auf kurze Signalwege optimierten Schaltkreise auch in puncto Klangqualität. Die nahe an den Verstärkerschaltkreisen positionierten Transformatoren minimieren Leistungsverluste, während sie gleichzeitig die maximalen Reserven für die Wiedergabe bei hoher Lautstärke erhöhen. Signalverarbeitung und Stromversorgung sind im gleichem Punkt geerdet, um Interferenzen zu vermeiden und einen höheren Rauschabstand zu erzielen. Das Ergebnis ist ein transparenter und brillanter Klang.



Klares und durchdachtes Design

Der A-S201 zeichnet sich durch das klare und durchdachte Design aus, für das Yamaha HiFi-Komponenten berühmt sind. Mit seiner gebürsteten Aluminiumfront harmonisiert er ausgezeichnet mit anderen HiFi-Komponenten. Die Bedienelemente und Volumenregler stellen Yamahas Hingabe an schlichte Eleganz unter Beweis.

Stromsparmmodus

Der Stromsparmmodus schaltet automatisch die Stromversorgung ab (und wechselt in den Standby-Modus), wenn der Verstärker über längere Zeit nicht genutzt wurde. 2, 4, 8 oder 12 Stunden sind wählbar. Der Energieverbrauch im Standby-Modus beträgt lediglich 0,5 W.

Weitere Funktionen

- Fernbedienung im schlichten Design
- Lautsprecherwahl A/B oder A+B
- Kopfhörerausgang



Anschlüsse

Eingang	
PHONO	1
CD	1
Radio	1
AUX	2
Ausgang	
Kopfhörer	1
AUX	1 (Rec out)
Lautsprecher	2 (4 Anschlüsse)