

Wechselrichter 3000W Sinus TE23



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111265835



Spannungswandler
DC 12V to AC 230V



2xUSB: 1xUSB-A,
1xUSB-C je Max 3A



Automatisches
Ausschalten mit Alarm



Eingebaute
Ventilationskühlung



Echte Sinuswelle



LC-Display mit Spannungs-
anzeige für Ein-und Ausgang



Überlastungs-
schutz




3000W kontinuierliche
Ausgangsleistung



2x230V Steckdosen



Über- & Unterspan-
nungsschutz



- Für den mobilen Einsatz von elektronischen Geräten über 12V-Anschluss
- 2x USB-Anschlüsse mit max. 6A Ladegerät (1x USB-A QC3.0 und 1x Typ C)
- 2x 230V Schutzkontaktsteckdosen mit Netzschalter
- Wandelt 12V Gleichstrom aus der Batterie in haushaltsüblichen 230V Wechselstrom um, um eine Vielzahl von elektronischen Geräten zu betreiben, z.B. Tablets, Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Fernseher, DVD/MP3-Player, Campingzubehör, GPS-Geräte und vieles mehr
- Ausgangsleistung max. 3000W (kontinuierlich) & 6000W (Spitze)
- Automatische Sicherheitsabschaltung zur Sicherung der Autobatterie (Alarm bei ~10.2V & ~15,8V)
- Schutz gegen Überlast und Kurzschluss

Technische Spezifikationen:

- Eingangsspannung der Batterie DC 12V (10.2V-15,8V)
- Ausgangsspannung pro Steckdose AC 230V / AC Frequenz 50Hz nominal
- Echte Sinuswelle
- Stromkreisschutz (DC-Überlast): 10x 40A interne Sicherungen
- Kabellänge 2x 60cm

Gewicht / Abmessungen:

6kg / 45 x 26 x 13cm

Verpackungsinhalt:

Wechselrichter 3000W TE23, feste Halterung am Gerät, 2x 60cm Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung



Prod. Number: 5028

