

TaHoma® Switch

Smart-Home-System zur zentralen Bedienung und Vernetzung des Hauses. Der gesicherte Zugriff per App ist über Tablet oder Smartphone (iOS, Android) möglich - somit auch von unterwegs.

Artikel-Nr.

TaHoma Switch

1 870 594

Lieferumfang: TaHoma® Switch-Box inkl. Steckernetzteil



Produktvorteile

Highlights für Profis

- Leichte, schnelle und intuitive Installation inkl. Schritt-für-Schritt Anleitungen mit der TaHoma® Pro App

Highlights für Anwender:

- Einzel- oder Gruppensteuerung von io-, RTS- und Zigbee 3.0-Produkten
- An- und Ausschalten sowie Dimmen von Zigbee 3.0 Licht
- Somfy One und One+, Somfy Innen- und Außenkameras sowie Home Alarm sind ebenfalls einbindbar
- Anzeige der aktuellen Position bzw. Zustand der io-Produkte und Zigbee 3.0 Lichter
- WLAN-fähig: TaHoma Switch kann überall in der Wohnung platziert werden
- Einfache Erstellung von Wohnszenarien und persönlichen Favoriten – manuell, zeit- oder sensorabhängig aktivierbar
- Manuelle Aktivierung von 2 Szenarien über spezielle Tasten an der Box
- Erstellung von Kalender-Szenarien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und an bestimmten Tagen gestartet werden sollen
- Sensor- oder zeitabhängige Wenn-Dann Szenarien
- Push-Benachrichtigungen bei Eintreten von Ereignissen



TaHoma® Switch



Technische Daten

Spannungsversorgung:	110 / 230 V AC 50/60 Hz
Betriebsspannung:	5V DC
Schutzart:	IP 20
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Funkfrequenz io:	868 - 870 MHz
Funkfrequenz RTS:	433,42 MHz
Funkfrequenz Zigbee 3.0:	2,4 GHz
Funkfrequenz WLAN:	2,4 GHz
Abmessungen (BxHxT):	162 x 67 x 35 mm
Anschluss:	1x Micro USB

TaHoma® Switch ermöglicht die Speicherung von maximal:

io-Produkte	max. 200	} in Summe: max. 200 St.
RTS-Produkte	max. 50	
Zigbee 3.0-Produkte	max. 45	
Szenarien Player io	max. 20	
Philips hue	1 Gateway	
Accounts Somfy Protect	max. 1 Stück	
Accounts Smartes Türschloss	max. 1 Stück	
Accounts Connected Thermostat	max. 1 Stück	
manuelle Szenarien:	40 Stück	
Kalender-Szenarien:	20 Stück	
Wenn-Dann Szenarien:	20 Stück	
Nummern für Push-Benachrichtigungen:	10 Stück	