

Gigaset A270 A

Pure Kommunikation – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Freisprechen am Mobilteil
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Lange Sprech- und Standby-Zeit von 18 bzw. 200 Stunden
- Telefonbuch für bis zu 80 Einträge
- Einfach zu bedienende Tastatur am Anrufbeantworter und am Mobilteil
- Beleuchtete Freisprech-Taste
- Basisstation mit Paging-Taste



Audio Qualität

- Freisprechen am Mobilteil
- Einstellbare Hörerlautstärke (5 Stufen)
- Hinweistöne für Tastenbestätigung, niedrigem Akkustand und Ladekontakt in der Anrufbeantworter-Basis und über den Freisprechlautsprecher im Mobilteil
- Echo-Modus für eine bessere Akustik, wenn das Telefon an einem Router angeschlossen ist
- Hinweistöne für Tastenbestätigung, niedrigem Akkustand und Ladekontakt
- Hörergerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 80 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 verschiedenen Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

Tastatur

- 12 numerische- und 5 Funktionstasten
- 2-Wege-Navigations-Taste
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
 - langer Tastendruck auf Taste 0
- Beleuchtete „Abheben-“ und Freisprech-Taste (grüne LED)

Display

- Beleuchtetes Grafikdisplay, 34 x 22 mm (B x H), 1,5" (diagonal), 1-zeilige Dot Matrix mit 14 Buchstaben + 1 Zeile für Zeichen + 1 Zeile für Display-Tasten
- Display Beleuchtung: bernsteinfarben
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
 - Wecker Symbol (falls eine Weckzeit eingestellt)
 - Anzahl der angemeldeten Mobilteile
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Für eingehende und verpasste Anrufe
- Klingeltöne einstellbar:
 - 10 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Liste der letzten 25 verpassten Anrufe mit Rufnummer, Name und Zeit
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Gigaset

Wherever you go.

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Menütexte und Funktionstasten

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich
- 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Intern Teilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation mit Paging-Taste
- 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- 1 Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Aufzeichnungslänge einstellbar:
- 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar:
- Sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme, Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit einstellbarer Melodie
- Datum und Zeit sowie Telefonbucheinträge, Anruflisten und Einstellungen bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 18 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 159 x 48 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 114 g (inkl. Akkus)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 63 x 128 x 103 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 134 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale (nur bei Duos/Trios)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 69 x 38 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 34 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset A270A ○ 1 Mobilteil Gigaset A270H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	○ Schwarz / schwarz
Datenblatt-Version	12.11.2024