

# Gigaset COMFORT 500HX duo

Der neue Maßstab in puncto komfortable Kommunikation für Zuhause und Home Office

## Highlights

- o Mobilteil zur Anmeldung an bestehende DECT-Basisstationen und -Router
- o Zeitlos-edles Design
- o 2,2" TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit
- o Freisprechfunktion & Headset-Anschluss
- o Zwei Displaytasten für wichtige Funktionen
- o Neuer Komfort-Anrufschatz
- o Einfache Bedienung
- o Große Zifferndarstellung beim Wählen
- o Hörgerätekompabil
- o Abnehmbarer Gürtelclip



Mit dem COMFORT 500HX duo präsentiert Gigaset den neuen Maßstab für die schnurlose Telefonie Zuhause und im Home Office. Das zeitlos-edle Design macht sowohl auf dem Schreibtisch als auch im ganzen Haus eine gute Figur.



### Anrufe und Telefonkonferenzen in HD-Qualität

Im beruflichen Einsatz überzeugt das Gigaset COMFORT 500HX duo mit einem professionellen Headset-Anschluss sowie einer integrierten Freisprecheinrichtung in HD-Qualität: So bleiben die Hände frei für gute Gespräche und direkte Mitschriften. Exzellente Sprachqualität ist zudem bei klassischen Telefonaten sichergestellt.

### Ein nachhaltiges Design für alle Generationen

Die neue Gigaset Generation bereitet durch hochwertige Materialien und einfache Bedienung nachhaltig Freude. Und das sogar generationsübergreifend: Durch optimale Lesbarkeit des Displays und Hörgeräte-Kompatibilität ist Freude an Kommunikation keine Frage des Alters mehr.

### Komfort-Anrufschatz blockt unerwünschte Nummern

Unerwünschte Anrufe sind eine Herausforderung in jeder Lebensphase: Hier hat Gigaset mit dem Komfort-Anrufschatz eine neue Funktion entwickelt, die vor störenden Werbeanrufen schützt. Eine lokale, individuelle Sperrung ist für bis zu 100 Rufnummern möglich. Sollte diese Anzahl einmal erreicht werden, wird automatisch die älteste gesperrte Rufnummer ersetzt.

### Innovative Technologien, Made In Germany

Das Gigaset COMFORT 500HX duo basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von hochwertigen Kommunikationslösungen. Stetig weiterentwickelte Technologien wie ECO DECT und Green Office Energy Saving sorgen für exzellente Verbindungen in Kombination mit einem energieeffizienten Design. Ein neues Meisterstück, entwickelt und ‚Made In Germany‘.

# Gigaset

## Technische Spezifikation

<b>Bestellinformationen</b>	<b>Farbe</b>	silver-black
<b>Audio</b>	<b>Audio-Qualität</b>	Erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
	<b>Freisprechfunktion</b>	Freisprechmodus am Mobilteil
	<b>Akustikprofile</b>	Zwei Akustikprofile für optimales Hören (hoch/tief)
	<b>Klingeltonausgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Am Mobilteil</li> <li>• Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar</li> </ul>
	<b>Hörgerätekompatibel</b>	HAC (hearing-aid-compatible)
<b>Tastatur</b>	<b>Tasten-Typ</b>	Ergonomische Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material mit spürbarem Tastendruck
	<b>Tastaturbeleuchtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich: bernsteinfarben</li> <li>• Beleuchtete Abheben-/Auflegen-Taste, inkl. Freisprechfunktion</li> <li>• 5-Wege-Navigationstaste</li> </ul>
	<b>Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktwahl aus der Anrufliste möglich</li> <li>• Sichere Bedienung durch große Einzeltasten</li> </ul>
	<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei freiblegbare Displaytasten für häufig genutzte Funktionen</li> <li>• Belegung der Displaytasten durch langes Drücken der Displaytaste</li> <li>• Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)</li> <li>• Flash-Funktion über "0"-Taste</li> <li>• Flash-Zeiten einstellbar</li> <li>• Tastensperre ein/aus über #-Taste</li> <li>• Klingelton ein/aus über *-Taste</li> </ul>
<b>Display</b>	<b>Typ</b>	TFT-Farbdisplay
	<b>Größe (Zoll)</b>	2,2"
	<b>Größe (H x B)</b>	44 x 35 mm
	<b>Auflösung</b>	220 x 176 Pixel
	<b>Farben</b>	64 Tsd.
	<b>Beleuchtung</b>	Displaybeleuchtung mit einstellbaren Farbschemas (schwarz oder weiß)
	<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beste Lesbarkeit</li> <li>• Hoher Kontrast</li> </ul>
<b>Funktionen</b>	<b>Wecker</b>	Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion (Snooze)
	<b>Babyphone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumüberwachung (Babyphone) mit einstellbarer Gegensprechfunktion</li> <li>• Weiterleitung an extern, z. B. Handy</li> <li>• Weiterleitung an intern, an zusätzliches Mobilteil</li> </ul>
	<b>Direktruf</b>	Direktruf-Funktion ermöglicht das Wählen einer voreingestellten Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
	<b>Kalender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalender mit Monatsübersicht und Terminplaner für:</li> <li>• 30 Termine mit Text und separatem Klingelton</li> <li>• Geburtstagserinnerung für jeden Telefonbucheintrag</li> </ul>
	<b>SMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen</li> <li>• Speichern von 50 SMS</li> </ul>

<b>Signalisierung &amp; Displayanzeigen</b>	<b>Jumbo-Modus</b>	Große Schriftart beim Wählen
	<b>Bildschirmschoner</b>	Analoge oder digitale Uhr
	<b>CLIP</b>	Anrufanzeige mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
	<b>Eingehende Anrufe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufanimation im Display</li> <li>Blinkende Hörer-Taste</li> <li>Namensersetzung aus Telefonbuch</li> </ul>
	<b>Verpasster Anruf</b>	Display und blinkende Nachrichten-Taste signalisieren verpasste Anrufe und bieten komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
	<b>Ruhezustand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige von Datum und Zeit</li> <li>Anzeige von Feldstärke- und Akkuladeanzeige</li> <li>Funktionen der Displaytasten</li> <li>Anzeige von neuen Nachrichten</li> </ul>
	<b>Telefongespräch</b>	Anzeige der Gesprächsdauer
	<b>Gerätenamen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil-Name editierbar</li> <li>Basisstation-Name editierbar</li> </ul>
	<b>Klingeltöne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo</li> <li>18 Melodien im Mobilteil</li> <li>Klingeltöne individuell einstellbar für externe, interne und VIP Anrufe</li> </ul>
	<b>Hinweistöne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warnton bei Reichweiten-Überschreitung</li> <li>Hinweistöne (z.B. Tastenklick oder Batterie nahezu leer)</li> </ul>

<b>Anrufschutz</b>	<b>Komfort-Anrufschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuelle Sperrung von bis zu 100 Telefonnummern</li> <li>Die letzte hinzugefügte Nummer ersetzt automatisch die älteste, blockierte Telefonnummer auf der Anrufersperrliste, wenn der Speicher des Anrufschutzes voll ist.</li> <li>Die Nummernsperre ermöglicht eine dauerhafte Blockierung und Schutz vor automatischer Löschung einer Rufnummer.</li> </ul>
	<b>Unterdrückung anonymer Anrufe</b>	Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
	<b>Zeitsteuerung</b>	Tag-/Nacht-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte

<b>Telefonbuch</b>	<b>Adressbuch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adressbuch für bis zu 200 Einträge</li> <li>Vorname</li> <li>Nachname</li> <li>Telefonnummer (Privat)</li> <li>Telefonnummer (Mobil)</li> <li>Telefonnummer (Büro)</li> <li>VIP-Melodie</li> <li>Geburtstag/Jahrestag</li> </ul>
--------------------	-------------------	---

<b>Wahlfunktionen</b>	<b>Wahlwiederholung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktwahl aus der Anrufliste möglich</li> <li>Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern</li> </ul>
	<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufvorbereitung (Eingabe der Nummer vor der eigentlichen Wahl Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit</li> <li>Unterstützung von Vorwahlziffern (Prefixes)</li> </ul>
	<b>Wahlverfahren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF)</li> <li>Impulswahlverfahren (IWV)</li> </ul>

<b>Menü</b>	<b>Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfache Installation: auspacken, einstecken und telefonieren (Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet)</li> <li>Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung</li> <li>Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)</li> <li>Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten</li> </ul>
	<b>Darstellung</b>	Übersichtliches Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Bildschirm

<b>Reichweiten</b>	<b>Im Freien</b>	Bis zu 300 m
	<b>In Gebäuden</b>	Bis zu 50 m
	<b>Reichweitenerhöhung</b>	Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX

<b>Verpasste Anrufe &amp; Anruferlisten</b>	<b>Anruferliste</b>	Anruflisten mit Rufnummer (CLIP/CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
	<b>Direktwahl</b>	Direktwahl aus der Anrufliste

<b>Stromversorgung</b>	<b>Sprechzeit</b>	Bis zu 17 Stunden
	<b>Stand-by-Zeit</b>	Bis zu 320 Stunden
	<b>Akku</b>	2 x AAA (NiMH)
	<b>Datensicherung</b>	Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert
	<b>Netzteil</b>	230V Steckernetzteil Ladeschale

<b>ECO-DECT</b>	<b>Reduzierung der Sendeleistung</b>	Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
	<b>Reduzierung des Energieverbrauchs</b>	Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
	<b>Strahlungsfrei</b>	Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

<b>Kompatibilität</b>	<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECT</li> <li>• GAP</li> <li>• DECT-CAT-iq 2.0</li> <li>• DECT-CAT-iq 2.1 (Mobilteil)</li> <li>• SUOTA (Software update over the air)</li> </ul>
-----------------------	------------------	---

<b>Konnektivität</b>	<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:</li> <li>• Vorhandene Gigaset DECT-Basisstationen</li> <li>• DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)</li> <li>• Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK, o2 HomeBox)</li> <li>• DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller</li> </ul>
	<b>Kopfhörer-Anschluss</b>	via Klinkenbuchse (3,5 mm)

<b>Regularien / Spezifikationen</b>	<b>Schutzklasse</b>	IP20 (Mobilteil)
-------------------------------------	---------------------	------------------

<b>Abmessungen &amp; Gewichte</b>	<b>Gerät</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Gewicht</b>
	Mobilteil inkl. Akku	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Ladeschale	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
	Mobilteil inkl. Ladeschale	169 mm	64 mm	63 mm	142 g

<b>Lieferumfang***</b>	2x	Mobilteil
	2x	Ladeschale
	2x	Netzteil
	4x	AAA-Akku
	2x	Akku-Deckel
	2x	Gürtelclip
	1x	Kurzbedienungsanleitung

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.  
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

# Gigaset

**Gigaset**