

<b>Reolink-Argus-2E-IP-Kamera-Spezifikationen</b>		
	Modell	Reolink Argus 2E
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	CMOS-Bildsensor
	Videoauflösung	1080p HD bei 15 fps
	Videoformat	H.264
	Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 120° Diagonal
	Nachtsicht	Bis zu 10 m (LED: 6 Stück/14mil/850nm)
	Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom
	Audio	Lautsprecher & Mikrofon für 2-Wege-Audio
<b>PIR-Erkennung &amp; -Alarmer</b>	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	100° Horizontal
	Audioalarm	Sirene (benutzerdefinierbar)
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
<b>WLAN</b>	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Strom</b>	Akku	5200 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
<b>Smart Home</b>	Smart Home	Arbeitet mit Google Assistant & Alexa
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	Wetterfest mit IP65-Zertifikat
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	96 x 61 x 58 mm
	Gewicht (inkl. Akku)	230 g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>