

Gigaset DESK 400

Das Wand- und Tischtelefon für einfache Telefonie

Highlights

- o Einfache Wandmontage möglich
- o Vier Direktwahltasten
- o Stromversorgung über die Telefonleitung, kein separates Netzteil nötig
- o Zehn Kurzwahltasten
- o Hörgerätekompatibel
- o Wahlwiederholung
- o Für den Betrieb an Telefonanlagen geeignet
- o MFV- /Impulswahl einstellbar
- o Rückfragetaste



Das schnurgebundene Tisch- und Wandtelefon Gigaset DESK 400 mit vier Direktwahltasten und Stromversorgung über die Telefonleitung ist ideal für die Nutzung zu Hause oder im Büro.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Das Gigaset DESK 400 kann sowohl als Tischtelefon als auch als Wandtelefon verwendet werden und gewährleistet stets eine optimale Bedienbarkeit. Für den Wandbetrieb wird das DESK 400 einfach über zwei Schrauben befestigt.

Stromversorgung über die Telefonleitung

Das Gigaset DESK 400 benötigt kein separates Netzteil, die Stromversorgung erfolgt direkt über die Telefonleitung. Die Inbetriebnahme ist somit besonders einfach: Das Gigaset DESK 400 mit der Telefondose verbinden (öffentliches Netz, Nebenstellenanlage oder Gateway) – schon ist das Telefon einsatzbereit.

Schnell verbunden

Mit Hilfe der vier Direktwahltasten sind wichtige Kontakte nur einen Tastendruck entfernt. Zusätzlich lassen sich bis zu zehn Rufnummern als Kurzwahl speichern und ermöglichen so eine schnelle Verbindung zu den Personen, mit denen man häufig spricht. Auf dem beiliegenden Papiereinleger werden die Kurzwahl-Rufnummern notiert und sind so jederzeit im Blick.

Hörgerätekompatibel

Speziell für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör ist das Gigaset DESK 400 hörgerätekompatibel. Durch die Zertifizierung nach dem europäischen Standard ITU-T P.370 ermöglicht es Anwendern von Hörgeräten mit induktiver Übertragung Telefonate ohne störende Geräusche.

Gigaset

Technische Spezifikation

Bestellinformationen	Farbe	schwarz			
Audio	Klingeltonausgabe	Klingeltonausgabe mit einstellbarer Lautstärke (3-stufig)			
	Lautstärke	Regelbare Hörerlautstärke (2-stufig)			
	Hörgerätekompatibel	Hörgerätekompatibel nach ITU-T P.370			
Tastatur	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Vier Direktwahltasten • Zehn Nummerntasten • Lautstärke-Taste • Menü-Taste • Wahlwiederholungs-Taste • Stumm-Taste 			
	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 0 - 9) • R-Taste (Flashzeit mittels Schiebeschalter einstellbar) 			
Funktionen	Wandmontagefähig	ja			
	Tischbetrieb	ja			
Signalisierung & Displayanzeigen	Klingeltöne	3 einstellbare Klingeltöne			
Wahlfunktionen	Wahlwiederholung	1 Wahlwiederholungseintrag mit bis zu 31 Zeichen			
	Wahlverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) • Impulswahlverfahren (IWV) 			
Stromversorgung	Analoger Telefonanschluss	Die Stromversorgung des Telefons erfolgt über die Telefonleitung. Ein separates Netzteil wird nicht benötigt. Durch die eigene Stromversorgung ist es möglich auch bei einem Stromausfall zu telefonieren.			
Konnektivität	Analoger Telefonanschluss	Anschluss an einer externen Telefonleitung (a/b)			
	Anschlussart	Analog			
	Anschlussmöglichkeiten	Für den Betrieb an Telefonanlagen geeignet			
Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	Tischtelefon	73 mm	146 mm	208 mm	423 g
	Telefonhörer	43 mm	50 mm	191 mm	102 g
	Hörerkabel				34 g
	Standfuß	29 mm	125 mm	13 mm	9 g
Lieferumfang	1x	Tischtelefon			
	1x	Telefonanschlusskabel			
	1x	Kurzbedienungsanleitung			
	1x	Standfuß			
	1x	Höreranschlusskabel			

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Version 19.10.2022

