



Artikelnummer 1290210004
EAN 4007123680313

BESCHREIBUNG

- Alle miteinander verbundenen Funk-Rauchmelder ertönen, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
- Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern geeignet.
- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel.
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- Qualitätssiegel „Q“ - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdB.
- Geprüft nach DIN EN 14604.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion“ bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Lautstärke	85 dB(A)	Funkfrequenz	868 MHz
Anzahl der Batterien	1	Funkreichweite	100 m
Batterie Bauart	CR 17450	Farbe	weiß
Batterie Technologie	Lithium		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4 cm x 11,5 cm x 11,5 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.83 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.12 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13 cm x 30,4 cm x 11 cm

LIEFERUMFANG

4x Funk Rauchwarnmelder RM L 3101, inkl. Befestigungsmaterial