

Produktinformation

R-S202D



HiFi-Receiver mit bester Klangqualität und klarem, durchdachtem Design. Dank Bluetooth® und DAB/DAB+ Tuner ist dieser Receiver mit verschiedenen digitalen Quellen kompatibel.

- Exzellenter Stereoklang von Yamaha – ein Ergebnis langjähriger Tradition, Erfahrung und technologischer Expertise.
- Bluetooth® kompatibel für kabelloses Musik-Streaming
- DAB/DAB+ und FM Tuner mit jeweils 40 Senderspeichern
- Schlichtes, anspruchsvolles Design
- Schraubanschlüsse der Lautsprecheranschlüsse
- Auto Power Standby Funktion
- Fernbedienung in schlichtem Design
- Kopfhöreranschluss

Produktregistrierung



R-S202D



Übersicht

Funktionen

Technische Daten

Downloads

| | | R-S202D |
|--|-----------|--|
| Receiver / Integrated Amplifier | | |
| Network section | Bluetooth | Yes (SBC / AAC) |
| Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | | 115 W + 115 W |
| Max. Ausgangsleistung(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) | | 140 W + 140 W |
| Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal (8/6/4/2 ohm) | | 125 W / 150 W / 165 W / 180 W |
| Frequenzgang | | 10 Hz - 100 kHz (0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB) |
| Klirranteil(CD zu Sp Out, 20 Hz-20 kHz) | | 0.2% |
| Signal Rauschabstand (CD) | | 100 dB (S: 500 mV) |
| Eingangsempfindlichkeit (CD) | | 500 mV / 47 k-ohms |
| FM - Rauschabstand (Mono / Stereo) | | 72 dB / 70 dB |
| Leistungsaufnahme in Standby | | 0.5 W |
| Abmessungen (B x H x T) | | 435 x 141 x 322 mm; 17-1/8" x 5-1/2" x 12-5/8" |
| Gewicht | | 6.7 kg; 14.8 lbs. |
| Specifications | | |
| FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | | 3 µV (20.8 dBf) |

https://de.yamaha.com/de/products/audio_visual/hifi_components/r-s202d/specs.html#product-tabs