Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Shenzhen Small Orange Photcelectric Co.Ltd

Anschrift des Lieferanten: Shenzhen Small Orange Photcelectric Co.,Ltd, No.6 Chaohua Road,Haizhou Village, Guzhen Town, Zhongshan City,Guangdong Province

Modellkennung: LEDLAMP-B2

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	N/A		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	40	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360° °), in einem breiten Kegel (120 °°) oder in einem schmalen Kegel (90° °) bezieht	4 750 in Kugel (360 °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	6 500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	40,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die	82

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			nächstliegende ze Zahl gerur oder Spanne der stellbaren CRI-V te
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	610	Spektrale St lungsverteilung Bereich 250 nm 800 nm bei Volll
	Breite	95	
	Tiefe	80	
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[(a)]		-	Falls ja, gleichw ge Leistungsauf me (W)
			Farbwertanteile und y)
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		10	Lebensdauerfak
Lichtstromerhalt		0,96	
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:			
Verschiebungsfaktor (cos ϕ1)		0,90	Farbkonsistenz MacAdam-Ellips
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		-[(b)]	Falls ja, Angabe ersetzten Leistu aufnahme (W)
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,1	Messgröße für S boskop-Effekte (SVM)

[(a)] „-“: nicht zutreffend;

[(b)] „-“: nicht zutreffend;