

## STAB 18 LTX 150 BL (601503840) Akku-Stichsäge 18V; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 601503840

EAN 4061792234048



Abbildung stellvertretend



- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Schnitttiefe Holz	150 mm
Schnitttiefe NE-Metall	35 mm
Schnitttiefe Stahlblech	10 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1000 - 3500 /min
Sägeblatthub	26 mm
Gewicht ohne Akkupack	2 kg
Gewicht mit Akkupack	2.6 kg

### Vibration

Sägen Holz	8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sägen Metall	8.8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
Messunsicherheit K	5 dB(A)

## Lieferumfang

Absaugstutzen  
 Schutzglas  
 Schutzplatte Kunststoff  
 Spanreißschutz-Plättchen  
 3 Stichsägeblätter  
 Sechskantschlüssel  
 metaBOX 145 L  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät