

Stromzangen AC/DC

PAN 600AD+

Digital-Stromzange 600A AC/DC mit automatischer Funktionswahl

- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)**
- Digitalanzeige 13 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- Data Hold
- **Automatische Bereichswahl**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Tasche, Batterie(n) nicht enthalten



Technische Daten	PAN 600AD+
Gleichspannung DC (V =)	1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	10 mA - 600 A
Wechselstrom AC (A ~)	10 mA - 600 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 10 M Ω
Akustischer Durchgangsprüfer (••••)	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,1 Hz - 1000 Hz
Frequenzbereich (Hz)	40 Hz - 65 Hz
Genauigkeit (%)	0,5 % - 3,5 %
Zangenöffnung mm	24 mm
Abmessungen Gerät	187 x 65 x 38 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	468 / 177 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V



PAN 600AD+ Video DE:



PAN 600AD+ Video EN:

