



WD 3050

WetterDirekt-Station

- Daten auf Display und in App: Smart Life (iOS oder Android)
- Schnelle und einfache App-gesteuerte Installation und Einstellungen
- Eingebautes 2.4G Wifi-Modul ermöglicht die Echtzeit-Überwachung der lokalen 5-Tage-Wetterbedingungen über die Tuya / Smart Life App.
- Klares und großes Farb-LCD zeigt HI-LO und gefühlte Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, barometrischen Luftdruck, UV-Index, Niederschlag und 5-Tage-Wetterbedingungen an.
- Alarmbenachrichtigung: vom Benutzer voreingestellter HI-LO-Alarm für Innen-/Außen-temperatur und Luftfeuchtigkeit mit der App mit blinkenden Ziffern auf dem Display
- Eingebauter Speicherchip speichert Benutzereinstellungen von Alarmzeiten, 12/24, D-M / M-D Kalender und °C/°F
- Schnelle Auto-Synchronisation mit App-Daten nach Wiederherstellung der Stromversorgung
- DCF77 Funkuhr
- 12/24 Stunden Zeitformat
- Datum und Monatszeige
- 8-sprachige Wochentagsauswahl
- Innen- und Außentemperatur in °C/°F
- Innen- und Außenluftfeuchtigkeit
- Dreifacher Alarm mit programmierbarer Schlummerfunktion und Wochentags-/Wochenendeinstellungen
- Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
- Max-Min-Speicher
- Bis zu 3 Außensender verbindbar
- Automatische Helligkeitsanpassung durch Lichtsensor (in 3 Stufen)
- Tischaufstellung

Technische Daten

Station WD 3050

Abmessungen (BxHxT): 232 x 100 x 42 mm

Stromversorgung: Netzteil (inklusive)

Sender TX97-TH (inklusive)

Abmessungen (BxHxT): 50 x 103 x 32 mm

Stromversorgung: 2 x AA Micro LR03
(nicht inklusive)



EAN: 4029665630502