

Modellkennung

FCT886X WF DE

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Candy
[M] Built-in / Free standing	Einbau
Product Line	Backöfen
Nettogewicht (kg)	33,7
Energieeffizienzindex, EEI Garraum 1	95.2
Energieeffizienzindex, EEI Garraum 2	
Energieeffizienzklasse - Garraum 1	A
Energieeffizienzklasse - Garraum 2	
Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1	0.96
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh) - Garraum 2	
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (kWh) - Garraum 1	0.80
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (kWh) - Garraum 2	
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	electricity
Heat source(s) - cavity 2	
Nutzvolumen (L) - Garraum 1	70
Nutzvolumen (L) - Garraum 2	

Modellkennung

FCT886X WF DE

Stromverbrauch im Bereitschaftszustand

1

Standby power management delay [min]

Off mode power consumption [W]

Off mode power management delay [min]

Stromverbrauch im Bereitschaftszustand im Vernetzung

2

Networked standby power management delay [min]

Networked standby power consumption with all wired network ports connected and all wireless network ports activated [W]

How to activate wireless network port

How to deactivate wireless network port