

**BS 18 L BL Q (613156840) Akku-Bohrschrauber****18V; metaBOX 145**

Bestell-Nr. 613156840

EAN 4061792245921



Abbildung stellvertretend



- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechkant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische Werte****Kennwerte**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                    |
| Max. Drehmoment weich    | 28 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart     | 65 Nm                   |
| Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 9 Nm              |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 40 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 0.9 kg                  |

**Vibration**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 2.1 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Geräuschemission**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
|--------------------|---------|

**Lieferumfang**

Schnellwechselbohrfutter  
Gürtelhaken und Bitdepot  
metaBOX 145  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät