

# Akku-Heckenschneider

## DUN500WZ

18V • 50 cm • schwenkbar

**Akku-Heckenschneider mit 50 cm langem Scherblatt für hohe Hecken und große Reichweite**

18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer. Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm. Mit bürstenlosem Motor. Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe.



### Technische Details

Vibrationswerte, Schneiden einer Hecke	4,7 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden einer Hecke	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Schlagzahl	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	60 min
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	92,5 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	81,5 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	3,9 - 4,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	2115 x 97 x 137 mm
Vertikaler Winkelbereich	115 °

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Die schmale Bauform des Griffs sorgt für eine hervorragende Handhabung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Motorbremse

**EAN 0088381894715**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

125516-5  
Schultergurt einfach



458413-3  
Aufbewahrungsbehälter



## Optionales Zubehör

191C14-9  
Scherblatt kpl. 50 cm



191M40-8  
Schnittgutsammler



197439-7  
Fett-Tube



199450-5  
Getriebe-Fett



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

