

BS 18 L Quick (614052500) Akku-Bohrschrauber 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 36; metaBOX 145

Bestell-Nr. 614052500

EAN 4061792245044



Abbildung stellvertretend



- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubenwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	26 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 5.5 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	36 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

Vibration

Bohren Metall	1.7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schrauben ohne Schlag	0.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	78 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	86 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter
 Gürtelhaken und Bitdepot
 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
 Ladegerät SC 36
 metaBOX 145