



MSI MEG Z590 UNIFY-X Motherboard Intel Z590 LGA 1200 ATX

Marke : MSI

Artikel-Code: MEG Z590 UNIFY-X

Produktname : MEG Z590 UNIFY-X

MSI MEG Z590 UNIFY-X. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1200, Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2,SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Parallele Verarbeitungstechnologie: 2-Way CrossFireX. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel I225-V, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports *	8
Prozessorsockel *	LGA 1200	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A *	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Speicher		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Kopfhörerausgänge	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Mikrofon-Eingang	✓
Speicherkanäle	Dual-channel	S/PDIF-Ausgang	✓
Ohne ECC	✓	Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3866,4000,4133,4200,4266,4300,4400,4533,4600,4800,5000,5333,5600	Eingebauter Ethernet-Anschluss	✓
RAM-Speicher maximal *	64 GB	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Unbuffered Speicher	✓	LAN-Controller	Intel I225-V
Speicher-Controller		WLAN *	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2,SATA III	WLAN-Standards	Wi-Fi 6E (802.11ax)
RAID-Unterstützung	✓	WLAN-Controllermodell	Intel Wi-Fi 6E AX210
RAID Level	0,1,5,10	Bluetooth	✓
Grafik		Bluetooth-Version	5.2
Parallele Verarbeitungstechnologie *	2-Way CrossFireX	Merkmale	
Interne E/A-Anschlüsse		Motherboard Chipsatz *	Intel Z590
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Komponente für *	PC
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	Motherboardformfaktor *	ATX
SATA III Anschlüsse *	6	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Front Panel Audiostecker	✓	Anzahl der Befestigungsbohrungen	9
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64
CPU Ventilatorstecker	✓	Erweiterungssteckplätze	
Chassis Intrusion Stecker	✓	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Thunderbolt-Stiftleisten	1	PCI-Express x4-Slots	1
12-V-Stromanschluss	✓	PCI-Express x16-Slots	1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2		

BIOS

BIOS-Typ *	UEFI AMI
Clear-CMOS-Taste	✓



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.