

LUPUSEC - INNENSIRENE

Art. 12005 EAN: 4260195431881

- » Drahtlose Innensirene alarmiert mit 104dB
- » ca. 3 Jahre Batterielaufzeit
- » Batteriestatusanzeige in der Zentrale




HAUPTMERKMALE

Die drahtlose LUPUSEC-XT Innensirene eignet sich als zusätzliche Komponente zur Basisstation, die ja bereits über eine eigene Innensirene verfügt. Mit der drahtlosen Innensirene lässt sich zum Beispiel ein zusätzlicher Gebäudebereich oder ein zusätzliches Stockwerk dort absichern, wo die Basisstation außer Hörreichweite liegt. Wie alle anderen Zubehörteile ist auch die drahtlose Innensirene batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann sie an jeder Wand oder Decke einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach die Sirene über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

TECHNISCHE DATEN

Maße	288 x 113 x 47mm (LxBxH)
Gewicht	1,1 kg (inkl. Batterien)
Schalldruck	104 dB @ 1 m
Beleuchtung	keine
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	4 x 1.5V D Alkaline
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Montageort	Wand, Decke
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs
Signalgeber	Interner akustischer Piezo-Signalgeber

ILLUSTRATIONEN



Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

