



## Transita 115

DAB+/UKW-Uhrenradio

| EAN           | Farbe | Art.-Nr.   | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)           | Karton (BxHxT)          |
|---------------|-------|------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588783911 | weiß  | 78-3009-01 | 756 g            | 458 g           | 19.00 x 6.50 x 12.50 cm | 26.80 x 9.50 x 16.50 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Zwei Radiowecktimer möglich

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Hochwertiges OLED-Display

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

### DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

### LIEFERUMFANG

Transita 115, Netzteil, Bedienungsanleitung

**NORDMENDE**